

尊敬的浪潮英信服务器用户：

衷心感谢您选用浪潮英信服务器！

本手册介绍了此款服务器的技术特性与系统的设置、安装，有助于您更详细地了解 and 便捷地使用此款服务器。

请将我方产品的包装物交废品收购站回收利用，以利于污染预防，造福人类。

浪潮拥有本手册的版权。

未经浪潮许可，任何单位和个人不得以任何形式复制本用户手册。浪潮保留随时修改本手册的权利。

本手册中的内容如有变动恕不另行通知。

如果您对本手册有疑问或建议，请向浪潮垂询。

浪潮

2017 年 11 月

inspur 浪潮 和“英信”是浪潮集团有限公司的注册商标。

本手册中提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

版本说明

文档版本：V1.2

日期：2022 年 6 月 23 日

文档说明：更新中国CCC

摘要

手册介绍本服务器的规格信息、硬件操作、软件设置、服务条款、故障诊断等与维护工作密切相关的内容。

本指南认定读者对服务器产品有足够的认识，获得了足够的培训，在操作、维护过程中不会造成个人伤害或产品损坏。

目标受众

本手册主要适用于以下人员：

- 技术支持工程师
- 产品维护工程师

建议由具备服务器知识的专业工程师参考本手册进行服务器运维操作。

警告：

本手册介绍了此款服务器的技术特性与系统的设置、安装，有助于您更详细的了解和便捷地使用此款服务器。

- ① 请不要随意拆装服务器组件、请不要随意扩配及外接其它设备。如需操作，请务必在我们的授权和指导下进行。
- ② 在拆装服务器组件前，请务必断开服务器上所连接的所有电缆。
- ③ BIOS、BMC 的设置对配置您的服务器很重要，如果没有特殊的需求，请您使用系统出厂时的默认值，不要随意改变参数设置。

Warning:

This manual introduces this server's technical features and system installation and setup, which helps you to particularly understand and expediently use this server.

- ① Please do not disassemble the server's components arbitrarily. Please do not extend configuration or connect other peripheral devices arbitrarily. If needed, please be sure to conduct it with our authorization and guidance.
- ② Before disassembling the server's components, please be sure to disconnect all the power cords connected to the server.
- ③ BIOS and BMC setup is significant to the configuration of your server. If there are no special requirements, you are suggested to use the default value and not alter the parameter settings arbitrarily.

Advertencia:

Este manual describe las características técnicas de este servidor, y la configuración e instalación del sistema, le ayudará a la comprensión más detallada y fácil al uso del servidor.

- ① Por favor, no desmonte los componentes del servidor, no amplie o conecte arbitrariamente otros dispositivos equipados. Cuando necesita hacer algún operación, asegúrese hacerla bajo nuestra autorización y orientación.
- ② Antes del desmontaje del componente del servidor, asegúrese de desconectar todos los cables conectados al servidor.
- ③ Los ajustes de BIOS y BMC son muy importantes. Si no hay requisitos especiales, por favor, utilice la configuración por defecto del sistema y no cambie los parámetros de la configuración.

目录

1 安全说明	1
2 产品规格介绍	4
2.1 简介	4
2.2 特性和规格	4
2.3 产品外观	6
3 BIOS 设置	11
3.1 设置系统 BIOS 方法	11
3.2 BIOS 设置	12
3.3 Firmware Update	42
4 BMC 设置	45
4.1 简介	45
4.2 功能模块	45
4.3 Web 界面介绍	46
4.4 存储	50
4.5 远程控制	52
4.6 电流和风扇	53
4.7 BMC 设置	54
4.8 日志	57
4.9 故障诊断	59
4.10 系统维护	59
4.11 命令行功能介绍	61
4.12 时区表	65

5 常见故障及诊断排除	67
5.1 常见故障	67
5.2 诊断排除说明	67
6 服务部分介绍	70
6.1 如何获取帮助	70
6.2 联系浪潮技术支持的各种方式	70
7 规范标准	72
7.1 中国 CCC	72
8 服务条款	74


1 安全说明

 **警告：**以下警告表示存在可能导致财产损失、人身伤害或死亡的潜在危险。

- 1 本系统中的电源设备可能会产生高电压和危险电能，从而导致人身伤害。请勿自行卸下主机盖以拆装、更换系统内部的任何组件，除非另外得到浪潮的通知，否则只有经过浪潮培训的维修技术人员才有权拆开主机盖及拆装、更换内部组件。
- 2 请将设备连接到适当的电源，仅可使用额定输入标签上指明的外部电源类型为设备供电，为保护您的设备免受电压瞬间升高或降低所导致的损坏，请使用相关的稳压设备或不间断电源设备。
- 3 如果必须使用延长电缆，请使用配有正确接地插头的三芯电缆，并查看延长电缆的额定值，确保插入延长电缆的所有产品的额定电流总和不超过延长电缆额定电流限制的百分之八十。
- 4 请务必使用随机配备的供电组件如电源线、电源插座（如果随机配备）等，为了设备及使用者的安全，不要随意更换电源电缆或插头。
- 5 为防止系统漏电造成电击危险，务必将系统和外围设备的电源电缆插入已正确接地的电源插座。请将三芯电源线插头插入接地良好、伸手可及的三芯交流电源插座中，务必使用电源线的接地插脚，不要使用转接插头或拔下电缆的接地插脚，在未安装接地导线及不确定是否已有适当接地保护的情况下，请勿操作使用本设备，可与电工联系咨询。
- 6 切勿将任何物体塞入系统的开孔处。如果塞入物体，可能会导致内部组件短路而引起火灾或电击。
- 7 请将系统置于远离散热片和有热源的地方，切勿堵塞通风孔。
- 8 切勿让食物或液体散落在系统内部或其它组件上，不要在高潮湿、高灰尘的环境中使用产品。
- 9 用错误型号的电池更换会有爆炸危险，需要更换电池时，请先向制造商咨询并使用制造商推荐型号相同或相近的电池，切勿拆开、挤压、刺戳电池或使其外部接点短路，不要将其丢入火中或水中，也不要暴露在温度超过 60 摄氏度的环境中，请勿尝试打开或维修电池，务必合理处置用完的电池，不要将用完的电池及可能包含电池的电路板及其它组件与其它废品放在一起，有关电池回收请与当地废品回收处理机构联系。
- 10 在机柜中安装设备之前，请先在独立机柜上安装正面和侧面支脚；对于与其它机柜相连的机柜，则先安装正面支脚。如果在机柜中安装设备之前未相应地安装支脚，

在某些情况下可能会导致机柜翻倒，从而可能造成人身伤害，因此，在机柜中安装设备之前，请务必先安装支脚。在机柜中安装设备及其它组件后，一次仅可将一个组件通过其滑动部件从机柜中拉出。同时拉出多个组件可能会导致机柜翻倒而造成严重的人身伤害。

- 11 请勿独自移动机柜。考虑到机柜的高度和重量，至少应由两人来完成移动机柜任务。
- 12 机柜带电工作时请勿对供电铜排进行直接接触操作，严禁将供电铜排进行直接短接。

 **注意：**为了您更好地使用设备，以下注意事项将帮助您避免可能会损坏部件或导致数据丢失等问题的出现：

- 1 如果出现以下任何情况，请从电源插座拔下产品的电源线插头，并与浪潮的客户
服务部门联系：
 - 1) 电源电缆、延长电缆或电源插头已损坏。
 - 2) 产品被水淋湿。
 - 3) 产品跌落或损坏。
 - 4) 物体落入产品内部。
 - 5) 按照操作说明进行操作时，产品不能正常工作。
- 2 如果系统受潮，请按以下步骤处置：
 - 1) 关闭系统和设备电源，断开它们与电源插座的连接，等待 10 至 20 秒钟，然后打开主机盖。
 - 2) 将设备移至通风处，使系统至少干燥 24 小时，并确保系统完全干燥。
 - 3) 合上主机盖，将系统重新连接至电源插座，然后开机。
 - 4) 如果运行失败或异常，请与浪潮联系，获得技术帮助。
- 3 注意系统电缆和电源电缆的位置，将其布线在不会被踩到或碰落的地方，确保不要将其它物品放置在电缆上。
- 4 卸下主机盖或接触内部组件之前，应先让设备冷却；为避免损坏主板，请在系统关闭后等待 5 秒钟，然后再从主板上卸下组件或断开系统外围设备的连接。
- 5 如果设备中安装了调制解调器、电信或局域网选件，请注意以下事项：
 - 1) 如果出现雷电天气，请勿连接或使用调制解调器。否则可能遭受雷击。
 - 2) 切勿在潮湿环境中连接或使用调制解调器。
 - 3) 切勿将调制解调器或电话电缆插入网络接口控制器 (NIC) 插座。

- 4) 打开产品包装、接触或安装内部组件或接触不绝缘的调制解调器电缆或插孔之前，请断开调制解调器电缆。
- 6 为防止静电释放损坏设备内部的电子组件，请注意以下事项：
 - 1) 拆装、接触设备内任何电子组件前应先导去身上的静电。您可通过触摸金属接地物体（如机箱上未上漆的金属表面）导去身上的静电，以防止身上静电对敏感组件的静电释放。
 - 2) 对不准备安装使用的静电敏感组件，请不要将其从防静电包装材料中取出。
 - 3) 工作中请定期触摸接地导体或机箱上未上漆的金属表面，以便导去身上可能损坏内部组件的静电。
 - 7 经浪潮同意，拆装系统内部组件时，请注意以下事项：
 - 1) 关闭系统电源并断开电缆，包括断开系统的任何连接。断开电缆时，请抓住电缆的连接器将其拔出，切勿拉扯电缆。
 - 2) 卸下主机盖或接触内部组件之前，应先让产品冷却。
 - 3) 拆装、接触设备内任何电子组件前应先通过触摸金属接地物体导去身上的静电。
 - 4) 拆装过程中动作幅度不宜过大，以免损坏组件或划伤手臂。
 - 5) 小心处理组件和插卡，切勿触摸插卡上的组件或接点。拿取插卡或组件时，应抓住插卡或组件的边缘或其金属固定支架。
 - 8 机柜产品在安装使用过程中，应注意以下事项：
 - 1) 机柜完成安装后，请确保支脚已固定到机架并支撑到地面，并且机架的所有重量均已落在地面上。
 - 2) 务必按照从下到上的顺序装入机柜，并且首先安装最重的部件。
 - 3) 从机柜中拉出组件时，应轻轻用力，确保机柜保持平衡和稳定。
 - 4) 按下组件滑轨释放门锁并将组件滑入或滑出时，请务必小心，滑轨可能夹伤您的手指。
 - 5) 切勿让机柜中的交流电源分支电路过载。机柜负载总和不应超过分支电路额定值的 80%。
 - 6) 确保机柜中组件保持良好的通风。
 - 7) 维修机柜中的组件时，请勿踩踏在其它任何组件上。

2 产品规格介绍

2.1 简介

英信 NF5460M4 是浪潮全新一代 4U 双路存储型机架服务器，使用 Intel Grantley-EP 平台搭配 Haswell E5-2600v3 处理器提供卓越计算性能，凭借高效设计，提供灵活、超大容量的本地存储能力，适用于数据存储、视频监控、云存储、大数据等应用场景。


2.2 特性和规格

处理器	
处理器类型	Intel 双路 E5-26xx V4(或 Xeon E5-26xx V3) 系列 (最高支持两颗 145W)
处理器数量	1 ~ 2 颗
处理器接口	Socket-R3 (两颗)
芯片组	
芯片组类型	PCH C610 (Wellsburg)
系统总线	DMI2 4x lanes
内存	
内存类型	DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM 内存
内存插槽数	20 个
内存总容量	最大支持 1280GB (单条 64GB)
内存高级特性	四通道交叉存取；支持 ECC、内存镜像、热备
I/O 接口	
USB 接口	2 个后置 USB 3.0 接口，2 个内置 USB 3.0 接口，1 个前置 USB 3.0 接口
显示接口	1 个前置 VGA 接口，1 个后置 VGA 接口
TPM 接口	内置 1 个 TPM header
ID 按钮及指示灯	
ID 按钮及指示灯	一个 ID 指示灯 (蓝色) 及其按键
显示控制器	
控制器类型	Aspeed2400 芯片内集成，最大分辨率支持 1280*1024
SATA 控制器	
SATA 控制器	集成 SATA 控制器
控制器类型	SATA 3.0 (6Gb/s)
控制器数量	10 (SATA0 – SATA 5 由 AHCI 控制器控制，SSATA 0 –SSATA 3 由 S-SATA 控制器控制)

SAS 背板	
SAS 3.0 背板	3.5 寸 *12 背板：每块背板支持 12 块 2.5/3.5 英寸硬盘，提供 2 个 HD Mini SAS 输出接口，1 个 HD Mini SAS 输入接口，2 个 8Pin 电源接口；最多支持 3 块 3.5 寸 *12 背板 2.5 寸 *2 背板：每块背板支持 2 个 2.5 英寸硬盘；提供 2 个 SATA 直连输入接口，1 个 4Pin 电源接口；最多支持 1 块 2.5 寸 *2 背板
管理卡	
管理卡接口	集成 1 个独立的 1000Mbps 网络接口，专门用于 IPMI 的远程管理
网卡	
网卡控制器	主板集成 1 个 Intel I350 双千兆网卡，提供两个 1000M 自适应 RJ45 网口
PCI 扩展插槽	
PCI 扩展槽	主板板载 6 个 PCI Express 3.0 slots, 外接卡支持竖插，具体包括： PCIe0: CPU0, 8X+1X, 支持半高半长扩展卡，支持 NCSI PCIe1: CPU1, 8X, 支持半高半长扩展卡 PCIe2: CPU1, 16X, 支持半高半长扩展卡 PCIe3: CPU1, 8X (16X slot, 8 lanes), 支持半高半长扩展卡 PCIe4: CPU0, 16X, 支持半高 3/4 长扩展卡 PCIe5: CPU0, 8X, 支持半高半长扩展卡
硬盘	
硬盘类型	2.5/3.5 英寸 SAS、SATA、SSD 硬盘
前置硬盘	24 个 3.5 寸硬盘槽位数
后置硬盘	12 个 3.5 寸硬盘槽位数 + 2 个 2.5 寸硬盘槽位数
外部存储驱动器	
光驱	可选 USB 光驱
电源	
规格	单 / 双电 1200W 及其以上输出功率；1+1 冗余；2 个电源模块；支持 PMBus 电源，实现 Node Manager 3.0 功能
电源输入	请以主机铭牌标签中的规格为准
物理规格	
包装箱外尺寸	W (宽) 648mm；H (高) 411mm；D (深) 947mm
整机尺寸	W (宽) 446mm；H (高) 173mm；D (深) 741mm
重量	满配毛重：67kg (毛重包括：主机 + 包装箱 + 导轨 + 配件盒)
环境参数	
工作环境温度	10°C -35°C
贮存运输温度	-40°C -60°C
工作湿度	20% -80%相对湿度
贮存运输湿度	20% -93% (40°C) 相对湿度


2.3 产品外观

产品外观效果图




产品外观

2.3.1 前面板




前面板示意图

编号	模块名称
1	前置 VGA 接口
2	前置 USB 3.0 接口
3	服务器与机柜固定卡扣
4	前置硬盘槽位
5	服务器开关按键
6	ID 灯及按键
7	系统故障指示灯按键
8	LCD 液晶管理模块接口



前面板硬盘顺序示意图


2.3.2 前控板介绍



前控板示意图


编号	模块名称
1	服务器开关按键
2	ID 灯及按键
3	系统故障指示灯按键
4	LCD 液晶管理模块接口
5	系统故障指示灯
6	内存故障指示灯
7	风扇故障指示灯
8	电源故障指示灯
9	系统过热指示灯
10	网络状态指示灯

2.3.3 硬盘托架上的指示灯




编号	模块名称	说明
1	硬盘故障报警指示灯	常亮红色：硬盘出现故障 常亮蓝色：硬盘定位 常亮蓝色：配合 RAID Rebuilding
2	硬盘活动状态指示灯	常亮绿色：正常 绿色闪烁：硬盘进行读写活动

2.3.4 后面板




3.5 × 36 后面板示意图




3.5 × 24 后面板示意图

编号	模块名称
1	PSU0
2	PSU1
3	电源线接口
4	2.5 寸硬盘槽位
5	串行接口
6	BMC Reset
7	千兆网口
8	IPMI 接口
9	USB 接口
10	ID 灯及按键
11	VGA 接口
12	PCIE 插槽



3.5 × 36 后面板硬盘顺序图

2.3.5 主板布局



编号	模块名称
1	内存插槽 (对应 CPU0)
2	CPU1
3	系统风扇接口
4	SATA 接口
5	SSATA 接口
6	前置 USB 接口
7	内置 USB 接口
8	CMOS 清除跳线
9	TCM 接口
10	前置 VGA 接口
11	PCIE 插槽 (对应 CPU0)
12	PCIE 插槽 (对应 CPU1)
13	CPU1 风扇接口
14	后置 VGA 接口
15	ID 灯及按键
16	IPMI 接口 / 后置 USB 接口 (2 个)
17	2 个千兆网口
18	BMC Reset 按键
19	串行接口
20	内存插槽 (对应 CPU1)
21	CPU1
22	CPU0 风扇接口
23	8pin 电源接口
24	24pin 电源接口
25	PMBUS 通讯接口
26	前控板接口

3 BIOS 设置

本章介绍本服务器的 BIOS 功能设置及主板跳线。该部分所描述的各项操作仅限于具有系统维护资格的操作员或管理员进行。

BIOS 是基本的输入输出系统，可以利用专门的设置程序对系统参数和硬件参数进行调整。由于 BIOS 对系统的运转和启动有重大影响，所以，设置了不当的参数后可能会引起硬件资源之间的冲突，或者降低系统运行的性能，因此，了解 BIOS 的设置对配置您的服务器很重要，如果没有特殊的需要，建议您使用系统出厂时的默认值，不要随意改变参数设置。

注意

1. 在改变服务器 BIOS 设置前，请记录下相应的初始设置，以便在因修改选项而出现系统工作异常时，可以根据记录的初始设置重新恢复。
2. 通常系统出厂默认设置都是最优化设置。在未理解各参数表示的意义前，不要试图进行更改。
3. 本章主要对常用设置作详细说明。使用过程中较少涉及的选项仅作简单说明或未作说明。
4. 根据产品的不同配置，BIOS 的内容会有所变化，在此不作详细说明。

3.1 设置系统 BIOS 方法

加电启动服务器，系统开始引导，当屏幕出现 Inspur Logo 下方提示：

“Press to SETUP or <TAB> to POST or <F12> to PXE Boot.” 时，按下【DEL】键，当屏幕右下角出现“Entering Setup...”时，稍后会进入系统 BIOS 设置，在 BIOS 主菜单中您可以通过箭头方向键选择子项按回车键进入子菜单。


 注：灰色的选项不可用。带有“▶”符号的项目，有子菜单。

控制键说明表

按键	功能
<Esc>	退出或是从子菜单返回主菜单
<←> 或 <→>	选择菜单
<↑> 或 <↓>	移动光标到上或下
<Home> 或 <End>	移动光标到屏幕顶部或是底部
<+> 或 <->	选择当前项的前一个或后一个数值、设置
<F1>	帮助
<F2>	恢复上次设置
<F9>	恢复缺省设置
<F10>	保存并退出
<Enter>	执行命令或选择子菜单

3.2 BIOS 设置


3.2.1 Main 菜单



Main 菜单界面说明表

界面参数	功能说明
BIOS Information	显示了 BIOS 当前信息
Processor Information	显示 CPU 的信息
Memory Information	显示内存容量和当前速率信息
System Date (Day mm/dd/yyyy)	显示系统时间
System Time (hh/mm/ss)	显示系统时间
Access Level	当前访问级别


3.2.2 Advanced 菜单



Advanced 菜单界面说明表

界面参数	功能说明
Trusted Computing	可信计算配置
ACPI Settings	高级配置和电源接口设置
AST2400 Super IO Configuration	AST2400 I/O 芯片参数配置
Serial Port Console Redirection	串口控制台重定向设置
PCI Subsystem Settings	PCI 子系统设置
Network Stack Configuration	网络堆栈配置
CSM Configuration	CSM 配置
USB Configuration	USB 配置
Onboard LAN Configuration	板载网卡配置


3.2.2.1 Trusted Computing



Trusted Computing 菜单界面说明表

界面参数	功能说明
Security Device Support	BIOS 对安全设置的支持设置
Current Status Information	当前安全设备的状态信息


3.2.2.ACPI Settings



Advanced 菜单界面说明表

界面参数	功能说明
Enable ACPI Auto Configuration	允许 ACPI 自动配置
Lock Legacy Resources	锁定传统资源设置


3.2.2.3AST2400 Super IO Configuration



AST2400 Super IO Configuration 菜单界面说明表

界面参数	功能说明
Super IO Chip	当前 I/O 芯片
Serial Port 1 Configuration	串口 1 配置

3.2.2.4 Serial Port Console Redirection




Serial Port Console Redirection 菜单界面说明表

界面参数	功能说明
Console Redirection	控制台重定向开关设置
Console Redirection Settings	控制台重定向参数设置

3.2.2.4.1 Console Redirection Settings


当 Console Redirection 选项设为【Enabled】，Console Redirection Settings 菜单被开启。



Console Redirection Settings 菜单界面说明

界面参数	功能说明
Terminal Type	终端类型设置
Bits per second	波特率设置
Data Bits	数据位设置
Parity	奇偶校验设置
Stop Bits	停止位设置
Flow Control	流控制设置
VT-UTF8 Combo Key Support	VT-UTF8 组合键支持设置
Recorder Mode	记录器模式设置
Redirection 100 × 31	扩展终端分辨率设置
Legacy OS Redirection Resolution	传统系统的终端分辨率设置
Putty KeyPad	Putty 的功能键和键盘设置
Redirection After BIOS POST	BIOS 启动之后重定向设置


3.2.2.5 PCI Subsystem Settings



PCI Subsystem Settings 菜单界面说明表

界面参数	功能说明
PCI Latency Timer	PCI 延迟计时器设置
PCI-X Latency Timer	PCI-X 延迟计算器设置
VGA Palette Snoop	VGA 颜色校正设置
Above 4G Decoding	64 位设备大于 4G 地址空间的解码设置


3.2.2.6 CSM Configuration



CSM Configuration 菜单界面说明表

界面参数	功能说明
CSM Support	CSM 支持设置
GateA20 Active	A20 地址线的控制模式设置
Option Rom Message	Option Rom 显示模式设置
Boot option filter	启动选项过滤器设置
Option ROM execution	Option Rom 执行方式
Network	网卡 Option Rom 执行方式设置
Storage	存储设备 Option Rom 执行方式设置
Video	Video 设备 Option Rom 执行方式设置
Other PCI devices	其他 PCI 设备 Option Rom 执行方式设置


3.2.2.7 USB Configuration



USB 菜单界面说明表

界面参数	功能说明
Legacy USB Support	传统 USB 设备设置
XHCI Hand-off	可扩展的主机控制器接口设置，面向 USB3.0
EHCI Hand-off	增强主机控制器接口设置，面向 USB2.0
USB Mass Storage Driver Support	USB 大容量存储驱动支持设置
Port 60/64 Emulation	USB 端口 60/64h 仿真设置


3.2.2.8 Onboard LAN Configuration



Onboard LAN Configuration 菜单界面说明表

界面参数	功能说明
Onboard NIC1 Control	板载网卡 NIC1 开关设置
Onboard NIC2 Control	板载网卡 NIC2 开关设置
Onboard NIC1 ROM	板载网卡 NIC1 PXE Oprom 开关设置
Onboard NIC2 ROM	板载网卡 NIC2 PXE Oprom 开关设置


3.2.3 Chipset 菜单



Chipset 菜单界面说明表

界面参数	功能说明
Processor Configuration	处理器配置
Advanced Power Management Configuration	高级电源管理配置
QPI Configuration	QPI 配置
Memory Configuration	内存配置
IIO Configuration	IIO 配置
PCH Configuration	PCH 配置
Server ME Configuration	服务器 ME 配置
Runtime Error Logging	运行时错误日志配置
Common Configuration	常见选项配置


3.2.3.1 Processor Configuration



Processor Configuration 菜单界面说明表

界面参数	功能说明
Processor Information	处理器信息子菜单，处理器的详细信息
Hyper Threading Technology	超线程技术设置
Core Enabled	CPU 核数设置
Execute Disable Bit	病毒防护技术设置
Intel TXT Support	Intel 可信执行技术支持设置
VMX	Intel 硬件辅助虚拟化技术设置
SMX	安全模式扩展设置
Hardware Prefetcher	硬件预取设置
Adjacent Cache Prefetch	邻近高速缓存预取设置
DCU Streamer Prefetcher	DCU Streamer 预取设置
DCU IP Prefetcher	DCU IP 预取设置
Direct Cache Access (DCA)	直接高速缓存访问设置
AES-NI	Intel AES-NI 高级加密标准设置

3.2.3.2 Advanced Power Management Configuration



Advanced Power Management Configuration 菜单界面说明表

界面参数	功能说明
Power Technology	设置电源管理
Config TDP	TDP 设置
CPU P State Control	CPU P State 控制设置子菜单，Power Technology 设置为【Custom】时开启
CPU C State Control	CPU C State 控制设置子菜单，Power Technology 设置为【Custom】时开启
Energy Performance Tunning	CPU 性能和节能调整子菜单
Socket RAPL Configuration	Turbo 功率限制设置子菜单，EIST 选项需要设置为【Enabled】
DRAM RAPL Configuration	DRAM RAPL 配置子菜单


1. CPU P State Control



CPU P State Control 菜单界面说明表

界面参数	功能说明
EIST(P-states)	EIST 开关设置
Turbo Mode	Turbo mode 开关设置


2. CPU C State Control



CPU C State Control 菜单界面说明表

界面参数	功能说明
Package C State limit	C 状态限制设置
CPU C3 report	C3 开关设置
CPU C6 report	C6 开关设置
Enhanced Halt State (C1E)	C1E 开关设置


3. Energy Performance Tunning



Energy Performance Tunning 菜单界面说明表

界面参数	功能说明
Energy Performance Tunning	选择是 BIOS 还是 OS 进行能量性能调整
Energy Performance BIAS	节能性能管理设置
Workload Configuration	工作负荷配置


3.2.3.3 QPI Configuration



QPI Configuration 菜单界面说明表

界面参数	功能说明
QPI Satus	QPI 状态显示子菜单
Degrade Precedence	降到优先级设置
Link Speed Mode	链接速度模式设置
Link Frequency Select	链接频率选择设置
Link L0p Enable	链接省电模式设置, 当带宽为峰值带宽的一半时设置
Link L1 Enable	在系统非常空闲的情况下, 调整 QPI Link 关闭
E2E Parity Enable	E2E 奇偶校验启用设置
COD Enable	COD 启用设置
Early Snoop	Early Snoop 设置

3.2.3.4 Memory Configuration



Memory Configuration 菜单界面说明表

界面参数	功能说明
Enforce POR	执行 POR 设置
Memory Frequency	内存频率设置
ECC Support	ECC 支持设置
Rank Multiplication	Rank 倍增设置
LRDIMM Module Delay	LRDIMM 模块延迟设置
Data Scrambling	数据扰频设置
Refresh Options	刷新模式设置
Command/Address Parity	DDR4 指令 / 地址奇偶校验设置
Memory Throttling Mode	内存热量疏导模式设置
Memory Power Savings Mode	内存省电模式设置
Socket Interleave Below 4GB	4GB 以下地址空间处理器交错设置
Channel Interleaving	Channel 交叉设置
Rank Interleaving	Rank 交叉设置
A7 Mode	A7 Mode 设置
Memory Topology	内存拓扑
Memory RAS Congfiguration	内存 RAS 配置子菜单


Memory RAS Configuration



Memory RAS Configuration 菜单界面说明表

界面参数	功能说明
Memory Mode	设置内存模式，有【Independent】、【Mirroring】和【Lock Step】3个选项。
Lockstep X4 DIMMs	X4 DIMMs 的 Lockstep 开关设置
Memory Rank Sparing	内存 Rank 热备设置
Correctable Error Threshold	可修正错误阈值设置
DRAM Maintenance	DRAM 维护设置
Patrol Scrub	Patrol Scrub 设置
Patrol Scrub Interval	Patrol Scrub 交错设置
Demand Scrub	Demand Scrub 设置
Device Tagging	设备标记设置


3.2.3.5 IIO Configuration



I/O Configuration 菜单界面说明表

界面参数	功能说明
I/O0 Configuration	I/O0 配置子菜单,用来设置 CPU0 的 PCIE 设备的 Link speed
I/O1 Configuration	I/O1 配置子菜单, 用来设置 CPU1 的 PCIE 设备的 Link speed
I/OAT Configuration	Intel I/O 加速技术配置子菜单
Intel VT for Directed I/O (VT-d)	Intel VT-d 开关设置

3.2.3.6 PCH Configuration




PCH Configuration 菜单界面说明表

界面参数	功能说明
Chassis Intrusion	机箱入侵开关设置
Restore AC Power Loss	AC 上电开机电源状态设置
PCH sSATA Configuration	PCH sSATA 配置子菜单
PCH SATA Configuration	PCH SATA 配置子菜单
USB Configuration	USB 配置子菜单

1. PCH SATA Configuration

以 PCH SATA Configuration 菜单为例, 介绍板载 SATA 口 SATA 硬盘配置, PCH Ssata Configuration 菜单类似, 不再重复。



PCH SATA Configuration 菜单界面说明表


界面参数	功能说明
SATA Controller	SATA 控制器开关设置
Configure SATA as	设置 SATA 模式，有【AHCI】和【RAID】两个模式设置
SATA Port 0/1/2/3/4/5	板载 SATA 端口 0/1/2/3/4/5 所接硬盘信息

SATA RAID 模式设置


1. Configure SATA as 选项设为【RAID】，F10 键保存设置，系统重启。
2. 在系统启动的过程中屏幕将提示：

Press <CTRL-I> to enter Configuration Utility...

此时同时按【Ctrl】【I】键进入 SATA RAID 配置界面，实例如下图。



3. 进入 SATA RAID 配置界面后，将会显示菜单列表信息，SATA 控制器所连接的硬盘信息（硬盘 ID 号，硬盘型号，硬盘容量以及硬盘是否是卷成员等），已经存在的 RAID 卷信息（包含卷 ID 号，名称，RAID 级别，容量，状态，是否可引导信息）。




按键	描述
↑ ↓	用于在不同的菜单中进行光标移动或改变菜单选项值
TAB	选择下一菜单设置项
Enter	选择菜单
Esc	退出菜单或者从子菜单返回到上一级菜单

4. SATA RAID 配置界面有以下可执行的 4 个菜单：

Create RAID Volume	创建 RAID 卷
Delete RAID Volume	删除已经存在的 RAID 卷。
Reset Disks to Non-RAID	重置 RAID 卷中的硬盘，将其恢复为非 RAID 状态。
Exit	退出 SATA HostRAID 配置界面

1). Create RAID Volume 菜单

进入 SATA RAID 配置界面后，可以用上下箭头键选中本菜单，然后按【Enter】键进入创建 RAID 卷菜单，或者直接输入菜单前的数字键进入创建 RAID 卷菜单，其他菜单操作类似，不再重复。Create RAID Volume 实例如下图：



系统显示如下菜单选项：

Name	请在后面输入少于 16 个不包含特殊字符的卷标名。
RAID Level	请选择 RAID 卷级别，如果目前还没有创建卷，在此有 RAID0(Stripe)，RAID1 (Mirror)、RAID10(RAID0+1) 和 RAID5 (Parity) 四个卷级别可供选择，请根据实际需求选择卷级别。 RAID0：允许 2 块及 2 块以上硬盘做此 RAID 卷。 RAID1：允许 2 块硬盘做此 RAID 卷。 RAID10：允许 4 块硬盘做此 RAID 卷，硬盘数量为 4 块及 4 块以上时才有此选项。 RAID5 (Parity)：允许 3 块及 3 块以上硬盘做此 RAID 卷。
Disks	选择要做 RAID 卷的硬盘，选中该项按回车键后，将会进入硬盘选择界面，请用空格键依次选择要做 RAID 卷的硬盘，然后按回车键回到卷创建菜单界面。
Strip Size	请选择卷的带大小，只有 RAID0 和 RAID5 卷才能选择该项。
Capacity	设置卷的容量大小，默认为卷的最大容量。


做好以上设置之后，请选择【 Create Volume 】,并按回车键，系统提示：“WARNING: ALL DATA ON SELECTED DISKS WILL BE LOST. Are you sure you want to create this volume?(Y/N):”。

如果确认要创建 RAID 卷，请输入“Y”，将会创建卷，同时所选择硬盘上的数据将会全部丢失。

如果不创建 RAID 卷，请输入“N”，退出卷的创建。

在此我们输入“Y”，创建 RAID 卷，创建完成后，回到 SATA HostRAID 配置主界面，并会在 RAID 卷中显示已经创建的 RAID 卷。

2) Delete RAID Volume 菜单




进入 Delete RAID Volume 菜单，系统提示：“Deleting a volume will reset the disks to non-RAID. Warning: ALL DISKS DATA WILL BE DELETED.”。

如果确认要删除 RAID 卷，请按【 DEL 】键，系统再次弹出提示：“ALL DATA


IN THE VOLUME WILL BE LOST! Are you sure you want to delete “Volume*”?(Y/N):” ，如果确认要删除该 RAID 卷，请输入“Y”，如果取消删除 RAID 卷的操作，请输入“N”。

3) Reset Disks to Non-RAID 菜单




进入 Reset Disks to Non-RAID 菜单，系统会显示 RAID 卷中的所有硬盘，请根据实际需要用空格键选择要重置的硬盘，然后按回车键重置硬盘，系统再次提示“Are you sure you want to reset RAID data on selected disks? (Y/N)”，根据提示键入“Y”或“N”。注意，重置硬盘时，硬盘上的数据将会全部丢失，同时该硬盘将不再属于 RAID 卷。

4) Exit 菜单



系统提示：“Are you sure you want to exit? (Y/N):”，输入“Y”，将会退出 SATA RAID 配置界面，输入“N”，将会取消退出操作。

3.2.3.7 Server ME Configuration



Server ME Configuration 菜单界面说明表

界面参数	功能说明
Operational Firmware Version	ME 固件可操作状态的版本
Recovery Firmware Version	ME 固件还原状态的版本
ME Firmware Features	ME 固件的特征
ME Firmware Status #1	ME FW 状态值 #1
ME Firmware Status #2	ME FW 状态值 #2
Current State	当前状态
Error code	ME FW 错误代码


3.2.3.8 Common Configuration



Common Configuration 菜单界面说明表

界面参数	功能说明
MMCFG Base	MMCFG 基地址设置
Isoc Mode	Isoc 模式设置
MeSeg Mode	MeSeg 模式设置
Numa	Numa 开关设置
BIOS Guard	BIOS 防护设置
VGA Priority	集成显卡和外插显卡优先顺序设置


3.2.4 Sever Mgmt



Server Mgmt 菜单界面说明表

界面参数	功能说明
BMC Firmware Version	BMC 固件版本
FRB-2 Timer	FRB-2 时钟设置
FRB-2 Timer timeout	FRB-2 时钟到期时间设置
FRB-2 Timer policy	FRB-2 时钟到期后的策略设置
OS Watchdog Timer	系统监视时钟设置
OS Wtd Timer timeout	OS 看门狗时钟到期时间设置
OS Wtd Timer policy	OS 看门狗时钟到期后的策略设置
BMC network configuration	BMC 网络设置
System Event Log	系统事件日志子菜单
View FRU information	查看 FRU 信息子菜单
BMC network configuration	BMC 网络配置子菜单
BMC User Settings	BMC 用户设置子菜单
System Health Information	系统健康信息子菜单


3.2.4.1 System Event Log



System Event log 菜单界面说明表


界面参数	功能说明
SEL Components	启动过程中系统事件日志的开关设置
Erase SEL	系统事件日志的擦除设置
When SEL is Full	当系统事件日志满了以后的操作设置
Log EFI Staus Codes	记录 EFI 状态代码设置

3.2.4.2 View FRU information



View FRU information 菜单列出 BIOS 读取的 BMC FRU 的信息，每次重启系统 BIOS 会和 BMC 交互，保持 FRU 信息的同步更新。

3.2.4.3 BMC network configuration




BMC network configuration 菜单界面说明表

界面参数	功能说明
Configuration Address Source	配置 BMC 网络状态参数：可设置静态 IP，动态获取 IP，【 Unspecified 】将不修改 BMC 网络参数
Current Configuration Address	当前配置地址状态
Station IP address	端口的 IP 地址
Subnet mask	子网掩码
Station MAC address	端口的 MAC 地址
Router IP address	路由器 IP 地址
Router MAC address	路由器 MAC 地址

BIOS setup 界面的 BMC network configuration，是通过 BIOS 对 BMC 管理网络进行配置。

1、如果 BIOS 不去操作，默认是读取 BMC 对其 Dedicated 管理口和 sharelink 管理口设置，以 Dedicated 管理口为例，BIOS 读取设置如下图：



2、BIOS 对 BMC Dedicated 管理口和 sharelink 管理口可以进行 Dynamic 和 Static 网络设置，以 Dedicated 管理口为例设置 BMC Static IP 如下：

1) 将 Configuration Address source 选项设置为【Static】

3) 选中 Station IP address 项，按 Enter 键，弹出 Station IP address 框，手动输入要设置的 Static IP，设置完成后，按 Enter 键确认，实例如下图：

```
BMC Dedicated Management Channel
Configuration Address source
Station IP address
Subnet mask
Station MAC address
Router IP address
Router MAC address
```

The screenshot shows the BIOS configuration screen for the BMC Dedicated Management Channel. The 'Station IP address' field is highlighted with a blue box, and the value '10.53.11.30' is being entered. The other fields are: Configuration Address source (blank), Subnet mask (blank), Station MAC address (6c-92-bf-07-1b-1f), Router IP address (0.0.0.0), and Router MAC address (00-00-00-00-00-00).

4) 选中 Subnet mask 项，按 Enter 键，弹出 Subnet mask 框，手动输入要设置的 Subnet mask，设置完成后，按 Enter 键确认，实例如下图：

```
BMC Dedicated Management Channel
Configuration Address source
Station IP address
Subnet mask
Station MAC address
Router IP address
Router MAC address
```

The screenshot shows the BIOS configuration screen for the BMC Dedicated Management Channel. The 'Subnet mask' field is highlighted with a blue box, and the value '255.255.255.0' is being entered. The other fields are: Configuration Address source (blank), Station IP address (10.53.11.30), Station MAC address (6c-92-bf-07-1b-1f), Router IP address (0.0.0.0), and Router MAC address (00-00-00-00-00-00).

5) 选中 Router IP address 项，按 Enter 键，弹出 Router IP address 框，手动输入要设置的 Router IP address，设置完成后，按 Enter 键确认，实例如下图：

```
BMC Dedicated Management Channel
Configuration Address source
Station IP address
Subnet mask
Station MAC address
Router IP address
Router MAC address
```


The screenshot shows the BIOS configuration screen for the BMC Dedicated Management Channel. The 'Router IP address' field is highlighted with a blue box, and the value '10.53.11.254' is being entered. The other fields are: Configuration Address source (blank), Station IP address (10.53.11.30), Subnet mask (255.255.255.0), Station MAC address (6c-92-bf-07-1b-1f), Router IP address (0.0.0.0), and Router MAC address (00-00-00-00-00-00).

6) Static IP 设置完成，按 F10 键保存重启后，BIOS 会对 BMC 进行 Static IP 设置。

```
BMC Dedicated Management Channel
Configuration Address source
Station IP address
Subnet mask
Station MAC address
Router IP address
Router MAC address
```

The screenshot shows the final BIOS configuration for the BMC Dedicated Management Channel. The 'Configuration Address source' is set to [Static]. The other fields are: Station IP address (10.53.11.30), Subnet mask (255.255.255.0), Station MAC address (6c-92-bf-07-1b-1f), Router IP address (10.53.11.254), and Router MAC address (00-00-00-00-00-00).


3.2.4.4 BMC User Settings



BMC User Settings 菜单界面说明表

界面参数	功能说明
Add User	增加用户子菜单
Delete User	删除用户子菜单
Change User Settings	修改用户设置子菜单

1. Add User 操作




1) 选中 User Name 项，按 Enter 键，弹出 User Name 框，手动输入要设置的用户名，设置完成后，按 Enter 键确认。

2) 选中 User Password 项，按 Enter 键，弹出 User Password 框，手动输入要设置的用户密码，设置完成后，按 Enter 键确认。

3) Channel NO 设置为 1 或 8。

4) User Privilege Limit 项，设置新增用户的权限，设置完成后按 Enter 键，会弹出 BMC USER SETTINGS INFO 提示框，当提示” Set User Access Command Passed” ，按 Enter 键 OK 确认，新增用户成功，实例如下图：




2. Delete User 操作



1) 选中 User Name 项，按 Enter 键，弹出 User Name 框，手动输入要删除的用户名，按 Enter 键确认。

2) 选中 User Password 项，按 Enter 键，弹出 User Password 框，手动输入要删除的用户密码，输入完成后，按 Enter 键确认，会弹出 BMC USER SETTINGS INFO 提示框，提示删除用户成功或失败。

3. Change User Settings



1) 选中 User Name 项，按 Enter 键，弹出 User Name 框，手动输入要修改的用户名，设置完成后，按 Enter 键确认。

2) 选中 User Password 项，按 Enter 键，弹出 User Password 框，手动输入用户密码，按 Enter 键确认。


3) 选中 User 项，设置【 Enable 】或【 Disable 】。

4) 选中 Change User Password 项，修改用户密码。

5) Channel NO 设置为 1 或 8。

6) User Privilege Limit 项，可修改用户的权限，设置完成后按 Enter 键，会弹出 BMC USER SETTINGS INFO 提示框，当提示” Set User Access Command Passed” ，按 Enter 键 OK 确认，修改用户设置成功。


3.2.4.5 System Health Information




System Health Information 菜单界面说明表

界面参数	功能说明
System Temperature Information	系统温度信息子菜单
System Fan Speed	系统风扇速度子菜单
System Voltage Information	系统电压信息子菜单


1. System Temperature Information




2. System Fan Speed



3. System Voltage Information




3.2.5 Security Menu



Security 菜单界面说明表

界面参数	功能说明
Administrator Password	创建管理员密码
User Password	创建普通用户密码

3.2.6 Boot Menu




Boot 配置菜单界面说明表

界面参数	功能说明
Bootup NumLock State	启动后键盘上数字锁定键状态设置
Boot Options Retry	启动设备轮询设置
Quiet Boot	安静启动，该项设置为 Enabled，机 Logo 显示为制造商设置的 Logo，设置 disabled，开机 Logo 为 AMI 的默认 Logo。
Boot Option Priorities	启动项优先级设置
Boot Option #X	启动项优先级设置
Hard Driver BBS Priorities	硬盘设备 BBS 优先级设置
Network Device BBS Priorities	网络设备 BBS 优先级设置


设置 BIOS Boot 启动操作方法：

进入 Boot 操作界面，通过上下键将光标移至 Boot option #X 进行选择，设置系统的启动顺序，X---- 为 1,2,3 等等，实例如下图：



以 Boot option #1 为例，可设置系统的第一启动项：光标移至 Boot option #1，按 Enter 键，可弹出可以选择的启动项：如 IBA GE slot 0400 v1543, UEFI:Built-in EFI Shell, UEFI:USB2.O DISK 1100, USB2.O DISK 1100 等等，通过上下键选择一项，如 USB2.O DISK 1100，按 Enter 键，即选中 USB DOS 盘为系统的第一启动项。

3.2.7 Save & Exit Menu



Save & Exit Menu 菜单界面说明表

界面参数	功能说明
Save Changes and Exit	保存退出
Discard Changes and Exit	放弃修改退出
Save Changes and Reset	保存修改并且重启
Discard Changes and Reset	放弃修改并且重启
Save Changes	保存修改
Discard Changes	放弃修改
Restore Defaults	恢复出厂设置
Save as user Defaults	保存为缺省值
Restore user Defaults	恢复用户设置
Boot Override	启动项重载，可以选择以下所列启动项启动

3.3 Firmware Update

BIOS 升级版本，可以选择 DOS 下更新，或 OS 下更新。

1. DOS 下使用 afudos 工具升级 BIOS

系统从 USB DOS 启动盘启动，进入 afudos 工具所在目录下，相应的新版本 BIOS 的 bin 文件已被放入该文件夹中，执行命令：afudos BIOS.bin /b /p /n /x /me 更新 BIOS 版本及 ME，BIOS.bin—新版本 BIOS 的 bin 文件，实例如下图：

```
C:\AFUDOS>afudos BIOS.bin /b /p /n /x /me
-----+-----
|          AMI Firmware Update Utility  v5.06.00          |
|          Copyright (C)2014 American Megatrends Inc. All Rights Reserved.          |
|-----+-----|
Reading flash ..... done
- ME Data Size checking . ok
Secure Flash enabled, recalculate ROM size with signature...
- FFS checksums ..... ok
Loading capsule to secure memory buffer ... done
Erasing Boot Block ..... done
Updating Boot Block ..... done
Verifying Boot Block ..... done
Erasing Main Block ..... done
Updating Main Block ..... done
Verifying Main Block ..... done
Erasing NVRAM Block ..... done
Updating NVRAM Block ..... done
Verifying NVRAM Block ..... done
- Update success for /FDT!!
- Successful Update Recovery Loader to OPRx!!
- Successful Update FPT, MFSB, FTFR and MFS!!
- ME Entire Image update success !!
WARNING : System must power-off to have the changes take effect!
```

当 ME 部分无改动时，升级 BIOS 部分，只需要执行命令：afudos BIOS.bin /b /p /n /x。

参数说明：/b -- Program Boot Block

/p -- Program Main BIOS

/n -- Program NVRAM

/x -- Don't Check ROM ID

/me -- Program ME Entire Firmware Block

2. Linux OS 下使用 afulnx 工具升级 BIOS

Linux OS afulnx 工具有 32 位和 64 位之分，以 Linux 64bit OS 为例，使用 afulnx_64 工具，进入 afulnx_64 工具所在目录下，同时将相应的 BIOS 的 bin 文件放入该文件夹中，输入指令：./afulnx_64 BIOS.BIN /P /B /N /X /R，实例如下图：

```
root@localhost afulnx64# ./afulnx_64 BIOS.bin /b /p /n /x
-----+-----
|          AMI Firmware Update Utility  v5.06.01          |
|          Copyright (C)2014 American Megatrends Inc. All Rights Reserved.          |
|-----+-----|
Reading flash ..... done
- ME Data Size checking . ok
Secure Flash enabled, recalculate ROM size with signature...
- FFS checksums ..... ok
Loading capsule to secure memory buffer ... done
Erasing Boot Block ..... done
Updating Boot Block ..... done
Verifying Boot Block ..... done
Erasing Main Block ..... done
Updating Main Block ..... done
Verifying Main Block ..... done
Erasing NVRAM Block ..... done
Updating NVRAM Block ..... done
Verifying NVRAM Block ..... done
```


当 ME 部分有改动时，升级 BIOS 部分，需执行命令：afudos BIOS.bin /b /p /n /x /me, 参数说明与 DOS 相同。

3. Windows OS 下使用 afuWin 工具升级 BIOS


Windows OS 下 afuwin 工具也有 32 位和 64 位之分，afuwinx64.exe 使用于 64bit OS，运行命令提示符，进入 afuwinx64.exe 工具所在目录下，同时将相应的 BIOS 的 bin 文件放入该文件夹中，输入指令：afuwinx64.exe BIOS.BIN /P /B /N /X /R，更新 BIOS 文件。

同时 Windows 下提供 GUI 方式刷新 BIOS。以 Windows 2008R2 OS 为例，使用 AFUWINGUI 工具更新 BIOS。


1) 运行 AUWINGUI.EXE 工具，如下图：



2) 点击 Open 按钮，选择要升级的 BIOS.bin 文件后，自动进入 Setup 界面。



3) Setup 界面选择 Program all Blocks 及 Do Not Check ROM ID 项，点击 flash 按钮，自动进入 Progress 界面，按照右侧所示颜色依次执行 BIOS 更新，BIOS 更完成如下图：



4 BMC 设置

4.1 简介

介绍管理软件遵循的的规范和主要功能。

浪潮服务器管理软件是实现服务器管理的控制单元，兼容服务器业界管理标准 IPMI2.0 规范。

主要实现以下功能：

- 远程控制：

通过 KVM(Keyboard Video and Mouse)、SOL(Serial Over Lan)、虚拟媒体等功能实现服务器的控制。

说明：

- SOL 功能必须通过 IPMITool 等第三方工具实现。

- 告警管理

实时上报告警信息，并根据信息进行相应处理。

- 状态监测

实时监测各监测单元的各种运行状态

- 设备信息管理

提供设备版本信息、型号与资产信息功能

- 散热控制

能够根据环境温度与工作负荷动态调节风扇转速

- 支持 IPMITool 工具管理

支持 IPMITool 工具发送的命令操作，您可以自行下载 IPMITool 工具

IPMITool 工具下载网址 <http://ipmitool.sourceforge.net/manpage.html>

- 支持 WEB 界面管理

提供友好可视化界面管理，您可以通过简单的界面点击快速完成设置和查询任务。

- 支持账号集中管理

支持将账号集中存储在 Active Directory 服务器，将认证过程定向到服务器，实现域账号登陆管理系统。

4.2 功能模块

介绍浪潮服务器管理系统模块组成及各个模块的功能。

4.2.1 模块组成

浪潮服务器管理系统主要由 IPMI 模块、命令行模块、WEB 模块、KVM Over IP、虚拟媒体等组成。

- 命令模块实现对 IPMI 模块的调用。用户通过命令行实现对 IPMI 模块的操作。WEB 模块通过调用 IPMI 的命令以可视化界面的形式实现对服务器的日常管理，并且 WEB 模块集成了 KVM 和虚拟媒体的功能。

4.2.2 IPMI 模块介绍

IPMI 模块是按照 IPMI2.0 标准实现对服务器系统管理功能。

IPMI 模块实现的功能有：

- 系统的实时监控
在检测到故障的情况下可实现告警的上报、告警的指示和启动系统的自我保护。
- 系统的远程控制
能通过命令行和 Web 实现远程上下电、复位业务系统等管理需求。

4.2.3 命令行功能介绍

命令行模块包含网络、传感器、风扇、用户管理、系统、服务器等查询和设置命令。

4.2.4 远程控制模块介绍

远程控制模块包括：

- KVM Over IP：是指用户在客户端利用本地的视频、键盘、鼠标对远程的设备进行监视和控制，达到实时操作异地设备的管理方式。
- 虚拟媒体：通过网络在服务器上以虚拟光盘驱动器和软盘驱动器的形式提供对本地媒体（光盘驱动器、软盘驱动器或光 / 软盘的镜像文件）的远程访问方式。

说明：

如果 Java 运行环境不符合要求，可登陆 <http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html> 下载。

4.3 Web 界面介绍

关于本章

介绍管理系统的 Web 界面以及登录 Web 界面的操作步骤。

- 登录 Web 界面
介绍登录 Web 界面的方法。
- Web 界面简介
介绍 Web 界面的布局。

4.3.1 登录 Web 界面

介绍登录 Web 界面的方法。

本指南以 Windows 7 操作系统 Firefox 浏览器为例介绍登录 Web 管理界面的操作步骤。



注意：通过 Web 进行界面操作，最多只能有 20 个用户同时登录。

步骤 1 确保客户端和服务器的管理网口网络连通。

步骤 2 打开浏览器，并在地址栏中输入“http://ipaddress”。（其中 ipaddress 为管理网口的 IP 地址，IP 地址的具体确认方法请参见附录确认管理网口 IP 地址）

步骤 3 弹出登录界面，如下图所示，在该界面中：

1、输入用户名和密码

说明：系统提供一个管理员用户组的缺省用户“admin”，缺省密码为“admin”。

2、单击“登录”，即可进入管理界面。



4.3.2 Web 界面简介

Web 界面通过可视化、友好的界面来帮助用户完成服务器管理，Web 界面配有

联机帮助，在任何界面都可以通过单击  按钮来查询该界面的说明和操作指导。

Web 界面分为四个部分，如下图所示。



- 界面左上角，表示 Web 界面的名称。
- 界面右上角各按钮含义：
 - ✧ 系统摘要 点击系统摘要按钮，返回系统摘要页面。
 - ✧ 刷新 点击刷新按钮，进行页面刷新。
 - ✧ 语言 点击语言按钮，进行语言切换，支持中文和英文。
 - ✧ 帮助 点击帮助按钮可查询对应页面的帮助信息。
 - ✧ 注销 点击注销按钮，返回登录界面。
- 界面的左侧是导航树，通过导航树的节点，可选择不同的功能界面。Web 界面可实现的功能有，查看总体概况、查看系统信息、远程控制、电源管理、查询事件和日志、实时监控、诊断与定位、系统维护、系统配置等功能。各功能详细介绍，请参考下面章节。
- 界面的右侧是详细操作界面。

4.3.3 总体概况

点击系统摘要，打开“系统摘要”界面，如下图所示。



4.3.4 系统信息

在导航树上选择“系统信息”，包含“资产信息”、“硬件监控”、“设备状态”、“BIOS 选项”、“FRU 信息”、“历史记录”六个界面，如下图所示。

- 资产信息：显示系统的配置信息，包括 CPU、内存、PCIe 设备、Mac 地址信息。
- 硬件监控：显示实时监控信息，包含温度传感器、电压传感器、风扇转速、功率、处理器状态、内存状态、电源模块状态信息。
- 设备状态：显示前置硬盘状态信息。
- BIOS 选项：显示当前 BIOS 设置信息。
- FRU 信息：显示 FRU 信息。
- 历史记录：显示进风温度、整机功率的历史信息。

资产信息

处理器 内存 PCIe 硬盘背板 板载网卡 电源

在位设备数：1

No.	在位	厂商	型号	序列号	额定功率(W)	固件版本
PSU0	<input type="radio"/>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PSU1	<input checked="" type="radio"/>	Great Wall	CRPS1200	2E040148566	1200	1.000

说明：
 在位 不在位

硬件监控

温度 电压 风扇 处理器 内存 驱动器槽 电源供电 电源模块 禁用事件日志记录 管理系统健康信息 微控制器协处理器 看门狗2

传感器	状态	读值	不可逆低阀	严重低阀	非严重低阀	非严重高阀	严重高阀	不可逆高阀
CPU0_Temp	<input checked="" type="checkbox"/>	48°C	N/A	N/A	N/A	102°C	112°C	N/A
CPU1_Temp	<input checked="" type="checkbox"/>	44°C	N/A	N/A	N/A	102°C	112°C	N/A
PCH_Temp	<input checked="" type="checkbox"/>	39°C	N/A	N/A	N/A	100°C	110°C	N/A
DIMMG0_Temp	<input checked="" type="checkbox"/>	39°C	N/A	N/A	N/A	95°C	105°C	N/A
DIMMG1_Temp	<input checked="" type="checkbox"/>	43°C	N/A	N/A	N/A	95°C	105°C	N/A
Inlet_Temp	<input checked="" type="checkbox"/>	30°C	N/A	N/A	N/A	40°C	50°C	N/A
Outlet_Temp	<input checked="" type="checkbox"/>	45°C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PCIe_Temp	<input checked="" type="checkbox"/>	35°C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SYS_Temp	<input checked="" type="checkbox"/>	37°C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
HDD_REAR_Temp	<input checked="" type="checkbox"/>	36°C	N/A	N/A	N/A	60°C	70°C	N/A
RAID_Temp	<input type="checkbox"/>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

说明：
 正常 警告 严重 不可用

系统设备状态

背板硬盘 NIC

硬盘编号	在位	状态	定位	重建
前置HDD0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
前置HDD1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
前置HDD2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
前置HDD3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
前置HDD4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
前置HDD5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
前置HDD6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
前置HDD7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



4.4 存储

在导航树上选择“存储”，打开存储界面，存储界面包含“控制器”、“物理磁盘”、“逻辑磁盘”、“机柜”四个界面，如下图所示。

- 控制器：显示存储系统控制器信息。
- 物理磁盘：显示系统配置的物料磁盘信息。
- 逻辑磁盘：显示系统配置的逻辑磁盘信息。
- 机柜：显示存储系统 Enclosure 相关信息。

■ 控制器

控制器0

属性	值	属性	值
Product Name	INSPUR 3108MR-4GB	SAS Address	56c92bf0001707c8
Serial Number	RAFA10GP0015A01	Port Count	8
Vendor(D)	LSI Logic / Symbios Logic	Drive Count	37
SubVendor(ID)	0x1BD4	Virtual Drive Count	13
Device(ID)	MegaRAID SAS-3 3108	NVRAM Size(KB)	32
SubDevice(ID)	0x0015	Memory Size(MB)	4095
Host Interface	PCIe	Flash Size(MB)	16
Firmware Version	4.600.00-4940	Min Strip Size(KB)	64
WebBIOS Version	5.13-1101	Max Strip Size(KB)	1024
BIOS Version	6.28.04.0_4.17.08.00_0x06110200	Spin Down Time(Minutes)	30
Firmware Package Version	24.10.0-0021	Rebuild Rate	30
Firmware Time	12/2/2015 9:15:43	Back Ground Init(BGI) Rate	30
Device Interface	SAS_12G	Consistency Check(CC) Rate	30
Chip Temperature (Cel)	61	Reconstruction Rate	30
Unconfigured Good Spin Down	Enabled	S.M.A.R.T Polling	300

■ 物理磁盘


控制器0

Slot 0, Drive 49, SAS, HDD, 2794.00GB, Online
 Slot 0, Drive 65, SATA, HDD, 2794.00GB, Online
Slot 1, Drive 56, SAS, HDD, 3725.50GB, Online
 Slot 1, Drive 61, SATA, HDD, 2794.00GB, Online
 Slot 1, Drive 41, SAS, HDD, 1862.50GB, Online
 Slot 2, Drive 54, SAS, HDD, 3725.50GB, Online
 Slot 2, Drive 66, SATA, HDD, 2794.00GB, Online
 Slot 3, Drive 51, SAS, HDD, 3725.50GB, Online
 Slot 3, Drive 64, SATA, HDD, 2794.00GB, Online
 Slot 4, Drive 33, SAS, HDD, 5588.50GB, Online
 Slot 4, Drive 47, SAS, HDD, 3725.50GB, Online
 Slot 4, Drive 68, SATA, HDD, 2794.00GB, Online

■ 逻辑磁盘

控制器0


Virtual Drive 0, 1862.50 GB, Optimal
 Virtual Drive 1, 5588.50 GB, Optimal
 Virtual Drive 2, 11177.00 GB, Optimal
 Virtual Drive 3, 5588.50 GB, Optimal
 Virtual Drive 4, 11177.00 GB, Optimal
Virtual Drive 5, 2794.00 GB, Optimal
 Virtual Drive 6, 3725.50 GB, Optimal
 Virtual Drive 7, 7451.00 GB, Optimal
 Virtual Drive 8, 3725.50 GB, Optimal
 Virtual Drive 9, 5588.00 GB, Optimal
 Virtual Drive 10, 11176.00 GB, Optimal
 Virtual Drive 11, 5588.00 GB, Optimal



4.5 远程控制

在导航树上选择“远程控制”，打开远程控制界面，远程控制界面包含“控制台重定向（KVM）”、服务器开关机控制、服务器定位、远程会话设置、虚拟介质设置、鼠标模式设置六个界面，如下图所示。

- 控制台重定向（KVM）：弹出 KVM 控制台窗口。
- 服务器开关机控制：控制启动、关闭、重启服务器。
- 服务器定位：点亮 / 关闭 定位灯。
- 远程会话设置：设置 KVM 会话加密、媒体加密、虚拟媒体连接方式。
- 虚拟介质设置：设置虚拟介质（软盘、光驱、硬盘等）数目。
- 鼠标模式设置：设置 KVM 远程控制台的鼠标工作模式。



服务器定位

系统定位灯状态	●
亮灯时长	<input checked="" type="radio"/> 永久 <input type="radio"/> 10s <input type="radio"/> 20s <input type="radio"/> 60s <input type="radio"/> 其他 <input style="width: 50px;" type="text" value="5"/>
定位灯操作	<input type="button" value="点亮定位灯"/> <input type="button" value="熄灭定位灯"/>

配置远程会话

KVM加密	<input type="checkbox"/> 启用
媒体加密	<input type="checkbox"/> 启用
虚拟媒体连接模式	自动连接 <input type="button" value="v"/>

虚拟介质设备

软盘设备	1 <input type="button" value="v"/>
CD/DVD设备	1 <input type="button" value="v"/>
硬盘设备	1 <input type="button" value="v"/>
SD卡媒体支持	<input type="checkbox"/> 启用

鼠标模式设置

当前鼠标模式	绝对模式
鼠标模式选项	<input type="radio"/> 相对模式 (推荐Linux操作系统使用, Redhat除外) <input checked="" type="radio"/> 绝对模式 (推荐Windows和Redhat6 Linux操作系统使用) <input type="radio"/> 其他模式 (推荐SLES11操作系统使用)

4.6 电源和风扇

在导航树上选择“电源和风扇”，打开电源和风扇页面，电源和风扇页面包含电源监测、电源管理、风扇转速控制三个页面，如下图所示。

- 电源监测：包含电源模块在位状态、告警状态、温度、输入功率、输出功率、输入电压、输出电压、输入电流、输出电流、电源模块固件版本信息。
- 电源管理：包含电源模块在位状态、当前状态、主备模式切换功能。
- 风扇转速控制：包含风扇状态、当前转速信息，以及转速控制功能。

注意： 风扇转速控制包含如下几种转速档：

- 低速档：20% 左右占空比
- 中速档：50% 左右占空比

- 高速档：80% 左右占空比
- 全速档：100% 占空比。

■ 电源监测

编号	在位	告警信息	温度(C)	输入功率(W)	输出功率(W)	输入电压(V)	输出电压(V)	输入电流(A)	输出电流(A)	固件版本
PSU0	<input type="radio"/>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PSU1	<input checked="" type="radio"/>	无告警	42	484	451	223	12.03	2.46	35.37	1.000

说明：
 在位 不在位

■ 电源配置

编号	在位	当前状态	主/备切换
PSU0	<input type="radio"/>	N/A	<input type="button" value="切换至备用"/>
PSU1	<input checked="" type="radio"/>	主输出	<input type="button" value="切换至备用"/>

说明：
 在位 不在位

■ 风扇转速控制

手动控制风扇

编号	状态	当前转速	转速控制			
			低速(20%)	中速(50%)	高速(80%)	全速(100%)
FAN_SYS_0	<input checked="" type="checkbox"/>	3360 (48%)	<input type="button" value="低速(20%)"/>	<input type="button" value="中速(50%)"/>	<input type="button" value="高速(80%)"/>	<input type="button" value="全速(100%)"/>
FAN_SYS_1	<input checked="" type="checkbox"/>	3168 (48%)	<input type="button" value="低速(20%)"/>	<input type="button" value="中速(50%)"/>	<input type="button" value="高速(80%)"/>	<input type="button" value="全速(100%)"/>
FAN_SYS_2	<input checked="" type="checkbox"/>	3936 (56%)	<input type="button" value="低速(20%)"/>	<input type="button" value="中速(50%)"/>	<input type="button" value="高速(80%)"/>	<input type="button" value="全速(100%)"/>

说明：
 正常 严重 不可用

4.7 BMC 设置

在导航树上选择“BMC 设置”，打开 BMC 设置页面，BMC 设置包含“BMC 网络”、“服务设置”、“NTP 设置”、“SMTP 设置”、“告警管理”、“活动目录设置”、“LDAP/E-Directory”、“用户设置”、“IP 访问控制”、“BMC 共享网卡切换” 10 个页面，如下图所示。

- BMC 网络：包含配置 BMC 的网络（静态设置 IP、DHCP）、DNS 设置、网络接口绑定功能。
- 服务设置：对 BMC 的 Web 服务、KVM 服务、ssh 服务、telnet 服务等进行配置。
- NTP 设置：设置 BMC 的时间，BMC 的时间有两种方式：
 - 从 NTP 服务器同步
 - 手动设置时间
- SMTP 设置：设置告警相关的 SMTP 服务器信息。
- 告警管理：设置 BMC 管理模块告警的事件过滤、告警目标等信息。

- 活动目录设置：对 BMC 活动目录进行相关设置。
- LDAP/E-Directory: 对 BMC 的 LDAP 进行相关设置。
- 用户设置：对 BMC 的用户进行管理，包括添加用户、删除用户、修改密码；
- IP 访问控制：配置可访问 BMC 的 IP 地址段。
- BMC 共享网卡切换：可以选择 BMC 的共享网络，切换板载网卡或外插网卡，设置网口切换的模式。

BMC网络设置

网络 DNS 网络接口绑定

局域网接口

局域网设置 启用

MAC地址

IPV4配置

自动获取IP地址 启用DHCP

IPV4地址

子网掩码

默认网关

VLAN配置

VLAN设置 启用

VLAN ID

VLAN优先级

保存 复位

服务设置

#	服务名称	当前状态	接口	非安全端口号	安全端口号	超时	最大会话数	有效会话数
1	web	有效	both	80	443	1800	20	1
2	kvm	有效	both	7578	7582	N/A	5	0
3	cd-media	有效	both	5120	5124	N/A	1	0
4	fd-media	有效	both	5122	5126	N/A	1	0
5	hd-media	有效	both	5123	5127	N/A	1	0
6	ssh	无效	N/A	N/A	22	600	N/A	N/A
7	telnet	无效	N/A	23	N/A	600	N/A	N/A

NTP设置

NTP设置

日期

时间 时:分:秒

UTC时区

NTP服务器

使用NTP服务器自动同步日期和时间

刷新 保存 复位

SMTP设置

LAN通道数	8
发件人电子邮箱	
主SMTP服务器	
SMTP支持	<input checked="" type="checkbox"/> 启用
SMTP服务器IP地址	
用户名	
密码	
辅SMTP服务器	
SMTP支持	<input checked="" type="checkbox"/> 启用
SMTP服务器IP地址	
用户名	
密码	

保存 复位

告警设置

SNMP Trap告警设置	
Trap版本	v1
事件严重性	所有
团体名	public
用户名	
引擎号(Hex)	
认证协议和密码	NONE
加密协议和密码	NONE
系统名称	
系统ID	
主机位置	
联系人	

活动目录设置

"活动目录" 目前已禁用。启用活动目录，请点击"高级设置"进行相应配置 [高级设置](#)

下表列出了当前的角色组信息。如果你想删除或者修改一个角色组，请在列表中选择角色组名称，然后按"删除角色组"或"修改角色组"。如果你想增加一个角色组，请选择空槽位置，然后按"增加角色组"。

角色组ID编号	组名称	组域名	组权限
1	~	~	~
2	~	~	~
3	~	~	~
4	~	~	~
5	~	~	~

增加角色组 修改角色组 删除角色组

LDAP/E-Directory设置

当前LDAP/E-Directory已禁用，启用LDAP/E-Directory并且进行相应配置，请点击"高级设置"按钮 [高级设置](#)

下面的列表显示当前配置的角色组列表。如果你想删除或修改角色组，选择列表中的名称，然后按"删除角色组"或"修改角色组"。添加一个新的角色组，选择一个配置的空槽，按"新增角色组"

角色组编号	组名称	组搜索库	组特权
1	~	~	~
2	~	~	~
3	~	~	~
4	~	~	~
5	~	~	~

增加角色组 修改角色组 删除角色组

■ 用户管理

配置用户数: 1

用户ID	用户名	用户权限	操作权限	SNMP状态	电子邮箱ID
1	admin	Enabled	Administrator	Disabled	~
2	~	~	~	~	~
3	~	~	~	~	~
4	~	~	~	~	~
5	~	~	~	~	~
6	~	~	~	~	~
7	~	~	~	~	~
8	~	~	~	~	~
9	~	~	~	~	~
10	~	~	~	~	~
11	~	~	~	~	~
12	~	~	~	~	~
13	~	~	~	~	~
14	~	~	~	~	~
15	~	~	~	~	~
16	~	~	~	~	~

■ IP访问控制

IP访问控制

IP访问控制 已禁用。所有IP都能访问本设备

增加IP允许访问段

IP: To

日期时间, 起始: 年 月 日 时 分 00秒

日期时间, 截止: 年 月 日 时 分 00秒

当前已设置的IP访问段列表

■ BMC共享管理网卡切换

启用BMC共享管理网络 启用

请注意: 切换的网卡必须重启BMC后才能生效!

网卡切换

网卡切换 共享管理网卡0

网口切换

管理网口模式切换 Auto Fallover Manual Switch

通道号 0

4.8 日志

在导航树上选择“日志”，打开日志相关页面，包含“系统事件日志”、“BMC系统设计日志”、“黑盒日志”、“事件日志设置”、“BMC系统审计日志设置”五个页面，如下图所示。

- 系统事件日志：显示服务器产生各种事件日志。
- BMC系统审计日志：显示BMC的系统日志和审计日志。
- 黑盒日志：用于导入故障日志记录。
- 事件日志设置：设置BMC日志存储策略：

- 线性策略：日志存储满后会清除重新记录
- 循环策略：日志记录满后会循环记录。
- BMC 系统审计日志设置：设置 BMC 系统审计日志存储的方式、长度等信息。

系统事件日志

所有事件 过滤 所有传感器 严重性 所有事件

BMC 时区 客户端时区 UTC 偏移量 (格林威治标准时间 +08:00)

事件ID	时间戳	严重性	传感器名称	传感器类型	描述
51	11/12/2015 16:30:34	●	OS_Boot	操作系统启动	引导完成,目标操作系统未知 - 触发
50	11/12/2015 16:28:26	●	System_Restart	系统启动重新启动	系统重新启动 - 触发
49	11/12/2015 16:28:07	●	OS_Status	操作系统关键性停止	OS正常关机 - 触发
48	11/12/2015 15:03:46	●	OS_Boot	操作系统启动	引导完成,目标操作系统未知 - 触发
47	11/12/2015 15:02:01	●	System_Restart	系统启动重新启动	系统重新启动 - 触发
46	11/12/2015 15:01:43	●	OS_Status	操作系统关键性停止	OS正常关机 - 触发
45	11/12/2015 14:57:26	●	OS_Boot	操作系统启动	引导完成,目标操作系统未知 - 触发
44	11/12/2015 14:55:36	●	System_Restart	系统启动重新启动	系统重新启动 - 触发
43	11/12/2015 14:26:15	●	System_Restart	系统启动重新启动	系统重新启动 - 触发
42	11/12/2015 14:25:57	●	OS_Status	操作系统关键性停止	OS正常关机 - 触发

< 1 >

导出日志 清除日志

说明
● 信息 ● 警告 ● 严重

BMC 系统审计日志

BMC 系统日志 BMC 审计日志

警报 UTC 偏移量 (格林威治标准时间+08:00) 事件条目 2

事件ID	时间戳	主机名	描述
1	Aug 4 08:20:04	6C92BF071B1E	kernel: Helper Module Driver Version 1.2
2	Aug 4 08:20:04	6C92BF071B1E	kernel: Copyright (c) 2006 American Megatrends Inc.

导出日志 清除日志

黑盒日志

黑盒日志

日志选择 导出日志

系统事件日志设置

系统事件日志设置

当前事件日志策略	循环策略
系统事件日志策略选项	<input type="radio"/> 线性策略 <input checked="" type="radio"/> 循环策略

保存 复位

系统和审计日志信息设置

系统和审计日志信息设置

系统日志信息	<input checked="" type="checkbox"/> 启用
日志信息类型	<input checked="" type="radio"/> 本地日志信息 <input type="radio"/> 远程日志信息
文件长度 (按字节)	<input type="text" value="50000"/>
旋转计数	<input type="text" value="0"/>
服务器地址	<input type="text"/>
审计日志信息	<input checked="" type="checkbox"/> 启用

保存 复位

4.9 故障诊断

在导航树上选择“故障诊断”，打开故障诊断页面，故障诊断页面包含“任务重启”、“屏幕截图”、“系统开机自检代码”三个页面。如下图所示。

- 任务重启：包括重启 BMC 和重启 KVM 服务两个功能；
- 屏幕截图：用于捕获系统崩溃时最后一屏幕的信息；

注意：蓝屏只适用于 Windows 2008R2、Windows 2012 系统；

- 系统开机自检代码：显示系统开机过程中的开机代码。



4.10 系统维护

在导航树上选择“系统维护”，打开系统维护页面，系统维护页面包含“BMC 固件更新”、“BIOS 固件更新”、“恢复出厂设置”、“系统管理员”四个页面。如下图所示。

- BMC 固件更新：通过 BMC Web 界面对 BMC FW 进行更新；

- BIOS 固件更新：通过 BMC Web 界面对 BIOS 进行更新；
- 恢复出厂设置：恢复 BMC 的配置到出厂时状态；
- 系统管理员：设置管理员信息。

■ BMC固件更新

请注意

- 1.进入更新模式后，其他的网页和服务将无法正常工作。如果升级过程中取消，该设备将重启
- 2.点击“保留所有配置”固件升级中将保存所有的配置信息
- 3.下表列出了可保留的配置项，固件更新后，设置为“保留”的配置项将会被保留，而不会被设置为新固件默认配置。请点击“进入保留配置”修改配置项是否保留。
- 4.如果不需要设置保留配置或者已设置完成，请点击“进入固件更新模式”进行固件更新。

保留所有配置

编号	配置项	更新模式
1	SDR	改写
2	SEL	改写
3	IPMI	改写
4	Network	改写
5	NTP	改写
6	SSH	改写
7	KVM	改写
8	Authentication	改写

■ BIOS固件更新

请注意

- (1) 您必须关闭系统才能刷新BIOS
- (2) 刷新BIOS后，BIOS NVRAM将被清空，BIOS选项为默认设置
- (3) 刷新BIOS+ME后，为了使新ME生效，建议服务器AC断电后启动

1.请点击以下按钮进入固件更新模式。

服务器开关机状态 开机状态 (去关闭服务器)

BIOS镜像文件类型

■ 恢复出厂设置

1.请注意，进入恢复出厂设置后，其他的网页和服务将无法正常工作。该设备将在几分钟之内重启。

2.恢复出厂设置时，设置为“保留”的配置项将会被保留，而不会被设置为出厂默认配置。请点击“进入保留配置”修改配置项是否保留。

3.如果不需要设置保留配置或者已设置完成，请点击“恢复出厂设置”。

编号	配置项	更新模式
1	SDR	改写
2	SEL	改写
3	IPMI	改写
4	Network	改写
5	NTP	改写
6	SSH	改写
7	KVM	改写
8	Authentication	改写

■ 系统管理员

系统管理员	
用户名	sysadmin
用户访问权限	<input checked="" type="checkbox"/> 启用
更改密码	<input type="checkbox"/> 启用
密码	<input type="password"/>
密码确认	<input type="password"/>

保存 复位

4.11 命令行功能介绍

关于本章

介绍管理系统的 Web 界面以及登录 Web 界面的操作步骤。

- 登录命令行
介绍登录命令行的方法
- 命令行功能简介
介绍命令行的功能

4.11.1 命令行登录：

使用 ssh 登录到 BMC 的命令行，默认用户名 :root, 默认密码: rootuser

```
login as: root
root@10.53.11.240's password:
Executing [-/usr/local/bin/smashclp]
```

登录后，即可进入命令行操作界面：

```
>> smashclp <<
////////////////////////////////////
smashclp cli tool version 0.9
Enter 'help' for a list of built-in commands
////////////////////////////////////

/smashclp> █
```

输入 help，可查看在线帮助：

```
/smashclp> help
Built-in command:
-----
ipconf:      get or set network parameters, please enter <ipconf --help> for more information
sensor :    get or set sensor parameters, please enter <sensor --help> for more information
fru :       get or set fru parameters, please enter <fru --help> for more information
chassis :   get or set chassis parameters, please enter <chassis --help> for more information
user :      get or set user parameters, please enter <user --help> for more information
mc :        get or set mc parameters, please enter <mc --help> for more information
fan :       get or set fan parameters, please enter <fan --help> for more information
psu :       get or set psu parameters, please enter <psu --help> for more information
password:   change root password
exit :      exit the command line
/smashclp> █
```

4.11.2 命令行功能介绍

4.11.2.1 网络信息获取、设置：

通过 ipconfig 指令可获取、设置 BMC 的网络信息：

```
/smashclp> ipconfig --get
eth0
IP Address Source : dhcp
IP Address       : 10.53.11.240
Subnet Mask      : 255.255.255.0
Default Gateway IP : 10.53.11.254
MAC Address      : 6C:92:BF:07:1A:B6

eth1
IP Address Source : dhcp
IP Address       : 0.0.0.0
Subnet Mask      : 0.0.0.0
Default Gateway IP : 0.0.0.0
MAC Address      : 6C:92:BF:07:1A:B7
```

4.11.2.2 传感器信息获取：

通过 sensor 指令可获取所有传感器信息列表：

```
/smashclp> sensor --list
sensor name | num | value | unit | status | lnr | lc | lnc | unc | uc | unr
CPU0_Temp | 13h | 60.000 | degrees C | ok | na | na | na | 102.000 | 112.000 | na
CPU1_Temp | 1Ah | na | degrees C | na | na | na | na | 102.000 | 112.000 | na
PCH_Temp | 1Dh | 37.000 | degrees C | ok | na | na | na | 100.000 | 110.000 | na
DIMM0_Temp | 1Eh | 30.000 | degrees C | ok | na | na | na | 95.000 | 105.000 | na
DIMM1_Temp | 1Fh | na | degrees C | na | na | na | na | 95.000 | 105.000 | na
Inlet_Temp | 02h | na | degrees C | na | na | na | na | 40.000 | 50.000 | na
Outlet_Temp | 00h | na | degrees C | na | na | na | na | na | na | na
SYS0_Temp | 01h | na | degrees C | na | na | na | na | na | na | na
SYS1_Temp | 03h | na | degrees C | na | na | na | na | na | na | na
HDD0_REAR_Temp | 04h | na | degrees C | na | na | na | na | 60.000 | 70.000 | na
HDD1_REAR_Temp | 08h | na | degrees C | na | na | na | na | 60.000 | 70.000 | na
RISER0_Temp | 05h | na | degrees C | na | na | na | na | na | na | na
RISER1_Temp | 06h | na | degrees C | na | na | na | na | na | na | na
GPU0_Temp | 07h | na | degrees C | na | na | na | na | 82.000 | 92.000 | na
GPU1_Temp | 08h | na | degrees C | na | na | na | na | 82.000 | 92.000 | na
MCO_Temp | 09h | na | degrees C | na | na | na | na | 104.000 | 114.000 | na
MCO1_Temp | 0Ah | na | degrees C | na | na | na | na | 104.000 | 114.000 | na
SYS_VCCIO | 40h | 1.070 | Volts | ok | 0.690 | 0.770 | 0.850 | 1.170 | 1.250 | 1.330
SYS_12V | 43h | 12.502 | Volts | ok | 9.024 | 9.776 | 10.528 | 13.536 | 14.288 | 15.040
SYS_3_3V | 44h | 3.377 | Volts | ok | 2.460 | 2.000 | 2.940 | 3.657 | 3.797 | 3.938
SYS_5V | 47h | 5.220 | Volts | ok | 3.488 | 4.176 | 4.464 | 5.444 | 5.492 | 6.320
PCH_P1V05 | 41h | 1.070 | Volts | ok | 0.770 | 0.850 | 0.930 | 1.170 | 1.250 | 1.330
PCH_P1V5 | 42h | 1.550 | Volts | ok | 1.180 | 1.260 | 1.340 | 1.670 | 1.750 | 1.830
CPU0_VCORE | 45h | 1.810 | Volts | ok | 1.040 | 1.120 | 1.200 | 2.300 | 2.380 | 2.460
CPU1_VCORE | 46h | na | Volts | na | 1.040 | 1.120 | 1.200 | 2.300 | 2.380 | 2.460
CPU0_DDR_VDDQAB | 48h | 1.220 | Volts | ok | 0.910 | 0.990 | 1.070 | 1.330 | 1.410 | 1.490
CPU0_DDR_VDDQCD | 49h | 1.200 | Volts | ok | 0.910 | 0.990 | 1.070 | 1.330 | 1.410 | 1.490
CPU1_DDR_VDDQEF | 4Ah | na | Volts | na | 0.910 | 0.990 | 1.070 | 1.330 | 1.410 | 1.490
CPU1_DDR_VDDQGH | 4Bh | na | Volts | na | 0.910 | 0.990 | 1.070 | 1.330 | 1.410 | 1.490
FAN_0 | 30h | 0.000 | RPM | cr | na | 0.000 | na | na | na | na
FAN_1 | 31h | na | RPM | na | na | 0.000 | na | na | na | na
FAN_2 | 32h | 0.000 | RPM | cr | na | 0.000 | na | na | na | na
FAN_3 | 33h | na | RPM | na | na | 0.000 | na | na | na | na
FAN_4 | 34h | 0.000 | RPM | cr | na | 0.000 | na | na | na | na
FAN_5 | 35h | na | RPM | na | na | 0.000 | na | na | na | na
FAN_6 | 36h | 0.000 | RPM | cr | na | 0.000 | na | na | na | na
FAN_7 | 37h | na | RPM | na | na | 0.000 | na | na | na | na
CPU0_Status | 6Ah | 0x0 | discrete | 0x8080 | na | na | na | na | na | na
CPU1_Status | 6Bh | 0x0 | discrete | 0x8080 | na | na | na | na | na | na
MEM_CMB0_Status | 70h | 0x0 | discrete | 0x8040 | na | na | na | na | na | na
```

4.11.2.3 FRU 信息获取、设置：

通过 FRU 指令可获取设置 FRU 信息：

```
/smashclp> fru --get all
Chassis Type : Rack Mount Chassis
Chassis Part Number : 0
Chassis Serial : 0
Chassis Extra : NULL
Board Mfg Date : Mon Sep 8 13:17:00 2014
Board Mfg : Inspur
Board Product : Baotu
Board Serial : 0
Board Part Number : 0
Product Manufacturer : Inspur
Product Name : NF5280M4
Product Part Number : 0
Product Version : 01
Product Serial : 0
Product Asset Tag : NULL
/smashclp>
```

4.11.2.4 Chassis 状态获取、控制：

通过 Chassis 指令可获取、控制系统电源状态。

```
/smashclp> chassis --get --help
chassis commands:
  chassis <option1> [<option2> <parameter>]
  option1:
    --help      show help information
    ?          show help information
    --get      get chassis information
    for example : chassis --get <option2> <parameter>
    --set      set chassis information
    for example : chassis --set <option2> <parameter>
  option2:
    power      set or get host status
    identify   set or get UID status
  parameter:
    status     get host or UID status
    on        set host status power on
    off       set host or UID status power off
    force     set UID status all the light
  Set UID light on server seconds, Please put seconds in the followed identify
  for example : chassis --set identify 15. Light on 15 Seconds
  The Seconds must be greater than 0 and less than or equal to 240
```

获取系统电源状态：

```
/smashclp> chassis --get power status
The host status is on
```

4.11.2.5 用户获取、添加、删除：

使用 User 指令可获取用户列表，可添加、删除用户。

```
/smashclp> user --help
user commands:
  user <option> [<user id> [<user name>/<user priv>]]
  option:
    --help      show help information
    ?          show help information
    --list     show all the user of the information
    --add      Add new user information
    for example : user --add <user id> <user name>
    --password  Modify user password
    for example : user --password <user id>
    --privilege  Modify user permissions
    for example : user --privilege <user id> <user priv>
    --delete   Delete user
    for example : user --delete <user id>
    <user name>, The user name cannot be longer than 16 bytes.
    <user id>, The user id more than 0, less than 16.
    <user priv>, The user priv is 2(USER), 3(OPERATOR), 4(ADMINISTRATOR) or 15(NO ACCESS).
    The password does not exceed 16 bytes.
```

获取用户列表：

```
/smashclp> user --list
ID Name Channel Priv Limit
1 admin ADMINISTRATOR
2 NO ACCESS
3 NO ACCESS
4 NO ACCESS
5 NO ACCESS
6 NO ACCESS
7 NO ACCESS
8 NO ACCESS
9 NO ACCESS
10 NO ACCESS
11 NO ACCESS
12 NO ACCESS
13 NO ACCESS
14 NO ACCESS
15 NO ACCESS
16 NO ACCESS
```


4.11.2.6 BMC 版本获取、重启 BMC

使用 mc 指令可获取 BMC 版本信息、重启 BMC。

```
/smashclp> mc --help
mc commands:
  mc <option1> [<option2>] <parameter>
option1:
  --help      show help information
  ?           show help information
  --get       get mc information
  for example : mc --get <parameter>
  --set       set mc information
  for example : mc --set <option2> <parameter>
option2:
  bmc         set bmc action, this only support --set
  kvm         set kvm action, this only support --set
parameter:
  version     get bmc version, this only support --get command
  reset       set bmc or kvm reset action, this only support --set command
```

获取 BMC 版本信息：

```
/smashclp> mc --get version
Device ID           : 32
Device Revision     : 1
Firmware Revision   : 4.5.0
IPMI Version        : 2.0
```

4.11.2.7 风扇工作模式设置、风扇转速获取：

使用 Fan 指令可设置风扇工作模式，也可获取风扇转速。

```
/smashclp> fan --help
fan commands:
  fan <option1> [<option2> <parameter1> [<parameter2>]]
option1:
  --help      show help information
  ?           show help information
  --get       get fan information
  for example : fan --get <option2>
  --set       set fan information
  for example : fan --set <option2> <parameter1> [<parameter2>]
option2:
  fanmode     set or get fanmode
  for example : fan --set fanmode 0|1
  0 : auto mode
  1 : manual mode
  fanlevel    set or get fan level
  for example : fan --set fanlevel <parameter1> <parameter2>
  parameter1: the fan id
  parameter2: the fan of the present
```

风扇转速获取：

```
/smashclp> fan --get fanlevel
ID  Status  SpeedPercent  SpeedRPM
0   NA     0             0 PRM
1   NA     0             0 PRM
2   NA     0             0 PRM
3   NA     0             0 PRM
4   NA     0             0 PRM
5   NA     0             0 PRM
6   NA     0             0 PRM
7   NA     0             0 PRM
```

4.11.2.8 电源模块信息获取、设置：

通过 Psu 指令可获取电源模块信息，也可设置电源模块为主输出。

```

/smashclp> psu --help
psu commands:
psu <option1> <option2> [<parameter1> <parameter2>]
option1:
--help      show help information
?           show help information
--get       get psu information
for example : psu --get <option2>
--set       set psu information
for example : psu --set <option2> [<parameter1> <parameter2>]
option2:
psuinfo     show all psu information, this only support --get
psumode     set psu information, this only support --set
parameter1: the ID of the PSU module, not more than 1
parameter2: the Action of the PSU module. 0 representation activate, 1 representation standby.

```

电源模块信息获取：

```

/smashclp> psu --get psuinfo
PSU Asset Info:
ID | Mfr ID      | Mfr Model      | Serial Number | FW Ver
0  | N/A         | N/A            | N/A           | N/A
1  | N/A         | N/A            | N/A           | 1.000
PSU Monitor Info:
ID | Status | Alert | Temp (C) | Pin (W) | Pout (W) | Vin (V) | Vout (V) | Iin (A) | Iout (A)
0  | N/A    | N/A   | N/A      | N/A     | N/A      | N/A     | N/A      | N/A     | N/A
1  | Activate | OK    | 24       | 56      | 40       | 231     | 12.33    | 0.26    | 3.28

```

4.11.2.9 更改 root 密码：

通过 password 指令可更改 root 用户的密码：

```

/smashclp> password
New password: █

```

4.12 时区表

时区	国家和地区
GMT-12:00	日界线西
GMT-11:00	阿皮亚、纽埃、帕果帕果、中途岛
GMT-10:00	法考福、拉罗汤加岛、塔希提岛、约翰斯顿、夏威夷
GMT-09:30	马克萨斯
GMT-09:00	阿拉斯加、甘比尔群岛
GMT-08:00	太平洋时间（美国和加拿大）、皮特凯恩、怀特霍斯、提华纳、温哥华
GMT-07:00	山地时间（美国和加拿大）、埃德蒙顿、埃莫西约、道生克里克、奇瓦瓦、耶洛奈夫、亚利桑那州、马萨特兰
GMT-06:00	中部时间（美国和加拿大）、伯利兹、复活节岛、哥斯达黎加、加拉帕戈斯群岛、马那瓜、萨尔瓦多、危地马拉、墨西哥城、里贾纳、温尼伯湖
GMT-05:00	东部时间（美国和加拿大）、巴拿马、波哥大、大特克斯岛、多伦多、蒙特利尔、伊魁特、瓜亚基尔、哈瓦那、开曼群岛、里奥布郎库、利马、拿骚、太子港、牙买加
GMT-04:00	大西洋时间（加拿大）、阿鲁巴、安圭拉、安提瓜、巴巴多斯、百慕大、波多黎各、博阿维斯塔、大坎普市、哈利法克斯、多米尼加、格林纳达、瓜德罗普、圭亚那、加拉加斯、库拉索岛、库亚巴、拉巴斯、马提尼克、马瑙斯、蒙特塞拉特、帕默、圣地亚哥、圣多明戈、圣基茨、圣卢西亚、圣托马斯、圣文森特、史丹利、图勒、托尔托拉、韦柳港、西班牙港、亚松森
GMT-03:30	圣路易斯
GMT-03:00	阿拉瓜伊纳、贝伦、布宜诺斯艾利斯、福塔雷萨、戈特霍布、卡宴、累西腓、路德、马塞约、蒙得维的亚、密克隆岛、帕拉马里博、萨尔瓦多、圣保罗

GMT-02:00	南乔治亚、诺罗尼亚
GMT-01:00	佛得角、斯科列斯比桑德、亚述尔群岛
GMT+00:00	阿比让、阿克拉、阿尤恩、巴马科、班珠尔、比绍、达喀尔、都柏林、弗里敦、格陵兰、加那利群岛、卡萨布兰卡、科纳克里、雷克雅未克、里斯本、伦敦、洛美、蒙罗维亚、努瓦克肖特、圣多美、圣赫勒拿、瓦加杜古
GMT+01:00	阿尔及尔、阿姆斯特丹、安道尔、奥斯陆、巴黎、柏林、班吉、波多诺伏、布达佩斯、布拉柴维尔、布鲁塞尔、地拉那、杜阿拉、恩贾梅纳、哥本哈根、华沙、金沙萨、拉各斯、利伯维尔、卢森堡、罗安达、罗马、马德里、马耳他、马拉博、摩纳哥、尼亚美、斯德哥尔摩、苏黎世、突尼斯、瓦杜兹、维也纳、温得和克、休达、直布罗陀
GMT+02:00	安曼、贝鲁特、布加勒斯特、布兰太尔、布琼布拉、大马士革、的黎波里、哈博罗内、哈拉雷、赫尔辛基、基辅、基加利、基希讷乌、加沙、开罗、里加、卢本巴希、卢萨卡、马普托、马塞卢、明斯克、加里宁格勒、姆巴巴纳、尼科西亚、索非亚、塔林、特拉维夫、维尔纽斯、雅典、伊斯坦布尔、约翰内斯堡
GMT+03:00	安塔那利佛、巴格达、巴林、达累斯萨拉姆、哈土穆、吉布提、卡塔尔、坎帕拉、科摩罗群岛、科威特、利雅得、马约特岛、摩加迪沙、莫斯科、奈洛比、亚的斯亚贝巴、亚丁、昭和
GMT+03:30	纽芬兰
GMT+04:00	巴库、迪拜、第比利斯、留尼汪岛、马埃、马斯喀特、毛里求斯、萨马拉、耶烈万
GMT+04:30	喀布尔
GMT+05:00	阿克套、阿克托别、阿什哈巴德、杜尚别、卡拉奇、凯尔盖朗群岛、马尔代夫、叶卡捷琳堡、塔什干
GMT+05:30	科伦坡、印度
GMT+06:00	阿拉木图、比什凯克、查戈斯、达卡、莫森、鄂木斯克、新西伯利亚、廷布、沃斯托克
GMT+06:30	可可群岛、仰光
GMT+07:00	戴维斯、河内、金边、科布多、曼谷、拉斯诺亚尔斯克、圣诞岛、万象、雅加达
GMT+08:00	澳门、吉隆坡、凯西、马卡萨、马尼拉、伊尔库次克、台北、文莱、乌兰巴托、佩思、新加坡、北京、中国香港
GMT+09:00	查亚普拉、帝力、东京、雅库茨克、帕劳、平壤、乔巴山、首尔
GMT+09:30	阿德莱德、达尔文
GMT+10:00	迪蒙迪维尔、布里斯班、霍巴特、墨尔本、悉尼、关岛、莫尔兹比港、南萨哈林斯克、塞班岛、特鲁克
GMT+11:00	埃法特岛、波纳佩岛、瓜达康纳尔岛、科斯瑞、马加丹、努美阿
GMT+11:30	诺福克
GMT+12:00	奥克兰、富纳富提、夸贾林岛、马朱罗、彼得罗巴甫洛夫斯克 - 堪察加、塔拉瓦岛、瓦利斯、威克岛、瑙鲁、斐济
GMT+13:00	努库阿洛法

5 常见故障及诊断排除

本章节介绍

服务器常见故障案例以及相应的诊断处理建议。

5.1 常见故障

1) 开机不加电

机器插好电源线后按开关按钮机器不上电没反应，加电指示灯不亮。

2) 电源模块灯不亮或亮红灯

机器运行正常但某一电源模块灯不亮或亮红灯报警。

3) 上电启动后显示器无显示

按开关上电开机后显示器上没有显示信息输出。

4) 前面板指示灯不亮

上电开机后前面板指示灯都不亮。

5) 前面板状态指示灯告警

机器正常运行但状态指示灯告警。

6) 显示器黑屏

显示器使用中出现黑屏故障。

7) 显示器显示异常

机器使用中显示器的屏幕图像抖动、滚动或扭曲。

8) 内存容量显示异常

操作系统显示内存容量和物理内存容量不一致。

9) 键盘、鼠标不可用

键盘、鼠标无法正常操作使用。

10) USB 接口问题

介绍无法使用 USB 接口时的处理方法。

5.2 诊断排除说明

1) 开机不加电的诊断与排除

现象描述: 按电源键后, 服务器前控板指示灯(加电状态指示灯、硬盘状态指示灯)不亮, 同时 KVM (显示器) 无显示输出, 服务器机箱风扇不转动。

操作步骤:

- a、确认机器供电是否正常：若电源模块的指示灯亮则表明供电正常；如电源模块灯不亮，请检查供电是否正常；
- b、如供电正常，重新拔插电源模块测试，再次开机验证；
- c、如有同型号机器同配置电源模块，可更换电源模块测试是否电源模块故障；
- d、如果以上操作无法解决，请联系浪潮客服。

2) 电源模块指示灯灯不亮或亮红灯

现象描述：机器运行正常但某一电源模块指示灯不亮或亮红灯。

操作步骤:

- a、首先检查供电线是否正常，并重插电源线；
- b、如果还是有故障，重新插拔电源模块；
- c、如果可以关机，可以将 2 个电源模块交换位置，判断是否电源模块故障。
- d、如果以上操作无法解决，请联系浪潮客服。

3) 加电无显示

故障描述：按电源键后，服务器前控板电源指示灯亮，但是显示器一直没有显示输出。

操作步骤:

- a、首先检查显示器与服务器 VGA 口是否正常连接；
- b、更换显示器测试
- c、如果以上操作无法解决，请联系浪潮客服。

4) 前面板状态指示灯告警

故障描述：服务器正常运行但前控板系统状态指示灯闪烁或者亮红灯报警

操作步骤:

请检查电源模块指示灯是否都为绿色常亮，如果正常您可以登录 BMC web 界面收集日志，联系浪潮客服。

5) 内存容量不完整

故障描述：操作系统查看的内存容量与物理内存容量不一致。

操作步骤:

- a、确保所有内存已正确安装到位，并且已安装正确类型的内存。

- b、进 BIOS setup 中查看内存容量，如果 BIOS setup 中识别完整，可能是操作系统对内存容量有限制。如果 BIOS setup 中识别不完整，联系浪潮客服。

6) 键盘、鼠标不可用

故障描述：键盘、鼠标无法正常操作使用。

操作步骤：

- a、确认键盘或者鼠标线缆接口连接正确、牢固
- b、更换其它设备部件测试是否鼠标或键盘故障。
- c、对机器重新下电上电测试
- d、重启机器进 cmos 或 raid 配置界面测试键盘或鼠标性能是否正常，如非系统下测试键盘鼠标性能正常，则考虑系统故障；如非系统下键盘、鼠标仍失灵考虑主板接口故障，可联系浪潮技术热线支持。

7) USB 接口问题

故障描述：无法使用 USB 接口的设备。

操作步骤：

- a、确保服务器上的操作系统支持 USB 设备。
- b、确保系统已安装了正确的 USB 设备驱动程序。
- c、对服务器下电，然后重新上电测试。
- d、确认 USB 设备连接到其它主机时是否正常。
- e、若 USB 设备连接到其它主机时正常，则可能此服务器异常，请联系浪潮技术热线支持；若 USB 设备连接到其它主机时也异常，则更换 USB 设备。

6 服务部分介绍

6.1 如何获取帮助

如果在日常维护或故障处理过程中遇到难以解决或者重大问题的时候，请寻求浪潮公司的技术支持。

6.1.1 联系浪潮前准备

为了更好的解决故障，建议在寻求浪潮技术支持前做好如下准备。

6.1.1.1 收集必要的故障信息

收集的信息包括：

- 客户的详细名称、地址
- 联系人姓名、电话号码
- 故障发生的具体时间
- 故障现象的详细描述
- 设备类型及软件版本
- 故障后已采取的措施和结果
- 问题的级别及希望解决的时间

6.1.1.2 做好必要的调试准备

在寻求浪潮技术支持时，浪潮技术支持工程师可能会协助您做一些操作，以进一步收集故障信息或者直接排除故障，所以在寻求技术支持前请收集必要的故障信息，准备好螺丝刀、螺丝、串口线、网线等可能使用到的物品。

6.2 联系浪潮技术支持的各种方式

6.2.1 微信服务

提供微查询、自助排故、预约报修、在线咨询等服务功能，敬请关注

微信公众账号：浪潮专家服务

微信号：lc4008600011

二维码：



6.2.2 企业服务 QQ

QQ 号码：4008600011

6.2.3 服务邮箱

邮箱地址：lckf@inspur.com

为能更高效的处理客户问题，尽量按如下邮件格式发送给我们。敬请使用：

单位名称	xx 省 xx 市 xx
联系人信息	姓名 手机 / 座机 (分机)
机器序列号	21xxxxxxx 或 8000xxxxx
问题描述或故障现象	描述内容
附件	故障照片或日志文件

6.2.4 网站服务

浪潮官方网站：www.inspur.com

技术服务网站：www.4008600011.com

6.2.5 电话服务

电话：4008600011

7 规范标准

介绍本产品通过的各种准入认证和符合的标准。

- 中国 CCC

介绍产品遵从的 CCC 标准。

7.1 中国 CCC

介绍产品遵从的 CCC 标准。

警告:在居住环境中,运行此设备可能会造成无线电干扰。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机箱	×	○	○	○	○	○
主板	×	○	○	○	○	○
内存	○	○	○	○	○	○
硬盘	○	○	○	○	○	○
电源	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
U 盘	×	○	○	○	○	○
光驱	×	○	○	○	○	○
外插网卡	×	○	○	○	○	○
外插存储卡	○	○	○	○	○	○
连接板卡	×	○	○	○	○	○
数据线缆	×	○	○	○	○	○
键盘	×	○	○	○	○	○
鼠标	×	○	○	○	○	○
中央处理器	×	○	○	○	○	○
处理器散热器	×	○	○	○	○	○
导轨	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
包装箱	○	○	○	○	○	○
包装衬垫	○	○	○	○	○	○
包装塑料袋	○	○	○	○	○	○

说明：

- 1、本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
- 2、○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
- 3、×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
- 4、以上部件为产品中可能有的配置部件，实际产品配置请参见配置标签。

8 服务条款

请登录浪潮官方网站 <http://www.inspur.com/>，在支持下载 / 自助服务 / 服务政策一栏，了解相关产品的保修服务政策，包括服务内容、服务期限、服务方式、服务响应时间和服务免责条款等相关内容；或者拨打浪潮服务热线 400-860-0011，通过机器型号或机器序列号进行咨询。